



Выключатели и переключатели предназначены для работы в стационарных и передвижных установках и служат для коммутации электрических цепей постоянного тока при напряжении до 30 В, переключатель 2ПП-250 - для коммутации цепей переменного тока в закрытых



электрических установках.

Могут использоваться в качестве выключателей и переключателей в различных видах техники, в том числе в автомобилях, тракторах, железнодорожными и речном транспорте.

Номинальное напряжение - 27 В, для 2ПП-250 - до 120 В и до 250 В переменного тока

Тип	Номинальный ток, А	Наименование	Количество циклов включений и отключений	Масса, г
В-45М	35	Выключатель однополюсный	12500	32
ВН-45М	35	Выключатель нажимной однополюсный	10000	35
2В-45	20	Выключатель двухполюсный	12500	80
2ВН-45	20	Выключатель нажимной двухполюсный	12500	80
ПП-45М	35	Переключатель перекидной однополюсный	12500	38
ПН-45М-2	35	Переключатель нажимной с нейтральным положением однополюсный	20000	38
ППН-45	35	Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный	12500	38
2ПП-45	20	Переключатель перекидной двухполюсный	12500	85
2ППН-45	20	Переключатель перекидной с нейтральным положением двухполюсный	12500	85
2ПН-20	20	Переключатель нажимной с нейтральным положением двухполюсный	12500	85
2ПНП-47	20	Переключатель нажимной с нормально замкнутыми контактами двухполюсный	12500	85
3ПН-45	20	Переключатель перекидной трехполюсный	10000	90